Funkcijų aprašymas (Y6S)

Mygtukai

Mygtukas (1) – Maitinimas / SOS / Atmesti skambutį

- **SOS funkcija:** laikykite 5 sek., bus skambinama 3 SOS numeriais 2 ciklais, kol kas nors atsilieps.
- **Greitas rinkimas:**
    - Ilgai paspaudus – skambina 1 kontaktui.
    - Dukart greitai – 2 kontaktui.
    - Triskart greitai – 3 kontaktui.
- **Atmesti skambutį:** paspauskite mygtuką.

Mygtukas (2) – Balso žinutės / Atsiliepti / Sveikatos stebėjimas

- **Balso pokalbis:** laikykite nuspaudę, kad įrašytumėte žinutę, atleiskite – išsiųs.
- **Atsiliepti:** paspauskite, kai gaunate skambutį.
- **Sveikatos funkcijos:**
    - 2 greiti paspaudimai – pulsas ir kraujospūdis.
    - 3 paspaudimai – SPO2 (deguonies kiekis kraujyje).
    - 4 paspaudimai – kūno temperatūra.

Indikatorių reikšmės

- **Raudona LED:** mirksi kraunant arba jei nėra SIM kortelės.
- **Žalia LED:** mirksi skambučio metu; nuolat šviečia, kai pilnai įkrauta.
- **Mėlyna LED:** nėra ryšio su serveriu arba tinklu.

Programėlės atsisiuntimas

1. iOS – ieškokite „Beesure GPS“ App Store.
2. Android – ieškokite „Beesure GPS“ Google Play.

3. Nuskenuokite QR kodą laikrodyje.

Registracija ir prisijungimas

Sekite instrukcijas programėlėje.

Įrenginio susiejimas

- Prisijunkite prie programėlės.
- Pasirinkite įrenginio tipą: **SMART WATCH**.
- Įveskite 15 skaitmenų registracijos kodą arba nuskenuokite QR kodą.

Funkcijos

- **Vieta:** GPS + LBS + WIFI realiu laiku žemėlapyje.
- **Maršrutų istorija:** peržiūra programėlėje.
- **Saugumo zona:** iki 3 zonų, pranešimai išėjus už ribų.
- **Kontaktai:** iki 15 asmenų.
- **SOS:** 3 skubios pagalbos kontaktai.
- **Nežinomų skambučių blokavimas**
- **Žadintuvai:** 3
- **Balso pokalbiai**
- **Netrukdyti režimas:** iki 4 laikotarpių.
- **Kritimo aptikimas**
- **Kūno temperatūros stebėjimas**
- **Laikmačio įjungimas/išjungimas**
- **Atstatymas į gamyklinius nustatymus**
- **SMS įspėjimai**
- **Informacijos centras**

Įrenginio informacija

- Registracijos kodas
- Programėlės atsisiuntimas
- Susieti šeimos nariai
- Sekimo dažnis: 10 min / 1 val / miego režimas
- Nuotolinis išjungimas
- Nuotolinis perkrovimas

Problemų sprendimas

Jei įrenginys neprisijungia prie serverio:

- Patikrinkite, ar SIM yra 4G ir veikia tinklas.
- Ar įjungtas duomenų perdavimas.
- Ar teisingi IP, portas ir IMEI.
- IMEI tikrinimas: išsiųskite SMS pw,123456,ts# (anglų kalba).

Jei nepavyksta registruotis:

1. Įrenginys jau registruotas – kreipkitės į pardavėją.
2. Paskyra jau registruota – pakeiskite paskyrą.